

MZB129

REF. 3253

MZB168

REF. 3261

MZB139

REF. 3254

MZB141

REF. 3260



- Montaje sin herramientas sobre bases-soporte de fijación mural.
- Demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida.
- Tensión de salida +24 VDC conectada automáticamente a los amplificadores a través de la línea colectiva Z.
- Salida RF de la estación desde el último módulo amplificador, a través de un bloqueador DC enchufable suministrado.
- Fácil incorporación —en una estación «MZB» nueva o ya existente— del módulo Amplificador/Acoplador FI Satélite SZB-190.
- Dimensiones: 140x37x70 mm.

		MZB-129	MZB-168	MZB-139	MZB-141*
Banda cubierta		FM	DAB	1 canal BIII	1 canal UHF analógico o digital
Ganancia ¹	dB	42	44	43	39/36
Figura de ruido	dB	7,5	8	7	11
Nivel de salida	dBμV	(2x) 104		(2x) 117 analógico (2x) 112 digital	
Pérdida retorno salida Z	dB				≥ 6
Consumo	mA	30	35	30	35

* Alta selectividad. Puede utilizarse para canales adyacentes.
Con cada módulo se suministra 1 puente Z (1579).

¹ Regulable -20 dB. Atenuador de entrada.



MZR-700

BCF-060

