

MZB129

REF. 3253

MZB168

REF. 3261

MZB139

REF. 3254

MZB141

REF. 3260



- Montage sur platine sans outillage.
- Démultiplexage d'entrée et multiplexage de sortie en Z.
- La tension de sortie +24 Vcc est raccordée automatiquement aux amplificateurs tout à long de la ligne de multiplexage en Z.
- La sortie HF de la station se prend sur le dernier module amplificateur, à travers d'un bloqueur CC enfichable fourni.
- Aux stations avec un grand nombre de modules il convient d'installer deux lignes Z.
- Incorporation facile — dans une station «MZB» nouvelle ou déjà existante— du module Amplificateur/Coupleur BIS SZB-190.
- Dimensions: 140 x 37 x 70 mm. Connectique F.

		MZB-129	MZB-168	MZB-139	MZB-141*
Bande couverte		FM	DAB	1 canal BIII	1 canal UHF analog. ou numér.
Gain ¹	dB	42	44	43	39/36
Facteur de bruit	dB	7,5	8	7	11
Niveau de sortie	dBμV	(2x) 104		(2x) 117 analogique (2x) 112 numérique	
Affaib. réflexion sortie Z	dB				≥ 6
Consommation	mA	30	35	30	35

* Haute sélectivité. Il peut être utilisé pour des canaux adjacents.
Chaque amplificateur est livré avec 1 pont Z Réf. 1579.

¹ Réglable -20 dB. Atténuateur d'entrée.

