



- Fonction d'installation automatique.
- Tous les réglages sont enregistrés automatiquement.
- Aucune limite de reprogrammation. Programmable sans besoin de commande externe.
- 10 filtres accordables en UHF avec une largeur de bande pouvant varier entre 1 et 5 canaux.
- Contrôle automatique de gain.
- 3 entrées terrestres avec alimentation pour amplificateurs de mât.
- Clonage de la configuration interne avec transfert vers un autre équipement.
- Verrouillage de l'équipement grâce à un code de sécurité.

Entrées	Unités	UHF
Nombre d'entrées		3
Largeur de bande	MHz	470-862
Gain	dB	0
Réglage d'atténuation	dB	0 à 30 ou 20 à 50
Facteur de bruit	dB	<6
Marge d'entrée optimale	dBμV	50-80 / 70-100
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Configuration des filtres pour 1 antenne		10-0-0
Configuration des filtres pour 2 antennes		9-0-1 7-0-3
Configuration des filtres pour 3 antennes		2-5-3 2-7-1
Sélectivité (à ± 10 MHz des extrémités de canal)	dB	>10
Découplage entre entrées	dB	>20
Précision du CAG	dB	±1
Tension préamplis commutable	V	12-24
Courant maximal préamplis	mA	100

Sorties	Unités	TV
Nombre de sorties		1
Impédance	Ω	75
Affaiblissement de réflexion	dB	>10

Fonctionnement	Valeur
Tension de réseau	230 - 240 V~
Consommation	0,05 A / 12 W
Température de fonctionnement	-5 à 50 °C
Connecteur de réseau	CEI C8

Exemple d'application

