



IKUSI

Mando de programación para los módulos de la cabecera ClassA.



Conexión por cable a la base DB-9 de panel frontal de los módulos



500 memorias de programación



Alimentación por el cable de interconexión. Sin pilas

SPI-300

MODELO	SPI-300
REF.	4070

- Para la programación de los módulos ClassA. Conexión por cable a la base DB-9 de panel frontal.
- Display alfanumérico 20x4 caracteres. Teclado numérico y de función.
- Microprocesador de control. Explícito software de operación (idioma seleccionable: español, inglés, francés). Identificación de diagnósticos y errores. Actualización de firmware de los módulos y el del propio mando desde un PC.
- 500 memorias de programación para otras tantas configuraciones de módulos ClassA.
- Sin pilas. Alimentación por el cable de interconexión (consumo máx: 150 mA). Jack DC para conexión +15 VDC de un alimentador auxiliar en la actualización del firmware del mando.
- Dimensiones: 160 x 75 x 40 mm.

Archivos necesarios para la utilización del mando SPI-300 :

- El Software de Carga "Install SPI-300" debe instalarse en el pc para poder interactuar con el mando SPI-300, cuando se pretenda actualizar tanto los firmwares de los módulos ClassA, como el del propio mando SPI-300 para que sea capaz de reconocer nuevos módulos.
Esta aplicación permite cargar los firmwares desde el pc al mando SPI para posteriormente ser instalados en los módulos ClassA.
- El Firmware del SPI-300 es el sistema operativo del propio mando.
Ambos archivos pueden descargarse desde la página web de ikusi en la dirección, www.ikusi.tv/es/productos/spi-300

Ejemplo de aplicación

