

Prise d'arrivée optique avec adaptateur SC/APC




ARTU-F01

## Spécifications

MODÈLE		ARTU-F01	
RÉF.		2582	
Type de connecteur		SC/APC-SC/APC SM	
Format		Simplex Avec vis de fixation (non incluses)	
Matériel	Couvercle	Polycarbonate	
	Languettes	Acier inoxydable - SUS304	
	Carcasse	Polycarbonate	
	Noyau	Polyéthylène téréphtalate - PET+GF	
	Ferrule	Céramique - Zirconium ZrO2	
Résistance à la traction	N	2,0 ... 5,9	
Type de fibre accepté	SM	9/125	
	MM	OM3 - 50/125	
Pertes d'insertion	dB	≤ 0,25	
Longueur d'onde	nm	1310 ~ 1550 ~ 850	
Durabilité	Cycles	> 500 fois	
	Pertes	dB	< 0,2
Dimensions	mm	85 x 85 x 25	

- Prise d'arrivée optique ARTU-F01 avec un port/adaptateur SC/APC simplex zircon vert.
- L'adaptateur de fibre optique comprend un capuchon avec un couvercle à charnière anti-poussière. Les vis de fixation ne sont pas nécessaires car il est doté de languettes métalliques pour la fixation à la base.
- Conçu pour faciliter le positionnement du connecteur et du cordon de raccordement de la fibre optique à l'intérieur de la boîte d'encastrement universelle (boîte non incluse).



- La prise d'arrivée ARTU-F01 comprend des vis de fixation murale.
- Le plastron en matière ABS. Montage du plastron par pression (clips).
- Son élégant aspect blanc neige le rend parfait pour une utilisation en intérieur.



Le boîte universelle  
(non inclus)