

Répartiteurs optiques

Répartiteurs optiques 2, 3, 4 et 6 sorties



Entrée signal optique



Sortie signal optique

Specificaciones techniques

| MODÈLE | | FSP-302 | FSP-303 | FSP-304 | FSP-306 |
|-------------------------|----|----------------------|---------|---------|----------|
| RÉF. | | 4904 | 4905 | 4916 | 4918 |
| Nombre sorties optiques | | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Longueur d'onde | nm | 1310 ±40 1550 ±40 | | | 1310 ±40 |
| Affaiblis. distribution | dB | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 9,0 |
| Affaiblis. réflexion | dB | > 55 | | | |
| Protection sorties | dB | > 55 | | | |
| Connecteurs | | SC / APC | | | |
| Dimensions | mm | 230 x 195 x 32 | | | |

- Répartiteurs optiques 2, 3, 4 et 6 sorties pour application avec fibres monomode.
- Montage sur platines ou cadre-rack de station ClassA.
Répartissent la puissance de sortie des modules émetteurs FTD à plusieurs nodes optiques de champ, en simplifiant l'équipement de la distribution optique.

Exemple d'installation

